

## Superior StreetSiren Plus Jeweller

Kabellose Sirene mit zahlreichen Konformitätszertifikaten. Für den Innen- und Außenbereich.

Dies ist das Gerät der Superior-Produktlinie. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und warten.



### Ein Gerät, vier Aufgaben

- Der Alarm schreckt Eindringlinge ab und macht auf sich aufmerksam
- Die Sicherheitsstatus-LED signalisiert dem Benutzer den Scharf-/Unscharfschaltzustand des Systems und die Eingangs-/Ausgangsverzögerungen
- Der Benutzer wird durch die Türglocke informiert, wenn Öffnungsmelder ausgelöst werden, wenn das System unscharf geschaltet ist
- Die Anzeige nach Alarmauslösung informiert den Benutzer und die vorbeifahrende Patrouille, ob im System ein Alarm ausgelöst wurde



### Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1500 m (4900 ft) Funkverbindung im freien Raum
- Verschlüsselung der Daten während der gesamten Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus



### Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm<sup>2</sup>: eine Befestigungsschraube und SmartBracket
- Geräteauthentifizierung zur Vermeidung von Spoofing
- Robustes Gehäuse
- Störungserkennung



### Einstellbare Alarmsignale

- Wählbare Töne
- Gruppenmodus, damit die Sirene nur auf Alarme und Änderungen des Sicherheitsmodus in der ihr zugewiesenen Gruppe reagiert
- Einstellbare Lautstärke<sup>1</sup> für Alarme und Signale: von 85 dB bis 107 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min



### Ununterbrochener Betrieb

- Vorinstallierte Batterien: sofort einsatzbereit
- Bis zu 10 Jahre Batteriebensdauer: garantiert langfristige, wartungsarme Leistung
- Benachrichtigung bei schwachen Batterien 30 Tage vor vollständiger Entladung für rechtzeitige Wartung



### Einfache Installation

- Kopplung mit dem System über QR-Code
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation, ohne das Gehäuse auseinanderzubauen
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels bei der Montage
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps

<p><b>Einhaltung von Normen</b></p> <p>EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 IP54</p> <p><b>Kompatibilität</b></p> <p><b>Hub-Zentralen</b> Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Funk-Repeater</b> ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p><b>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</b></p> <p><b>Jeweller Kommunikationstechnologie</b></p> <p><b>Funkfrequenzbänder</b> 868,0–868,6 MHz</p> <p><b>Kommunikationsreichweite</b> bis zu 1500 m bis zu 4900 ft Im Freifeld</p>	<p><b>Signale</b></p> <p><b>Alarmer</b> Akustisch, LED</p> <p><b>Eingangs-/Ausgangsverzögerungen</b> Akustisch, LED</p> <p><b>Sicherheitsmodus</b> Akustisch, LED</p> <p><b>Sicherheitsstatus</b> LED</p> <p><b>Türöffnung (Türglocke)</b> Akustisch Wenn aktiviert, signalisiert die Sirene das Auslösen eines Öffnungsmelders durch einen Piepton, wenn das System unscharf geschaltet ist</p> <p><b>Anzeige nach Alarmauslösung</b> LED</p>	<p><b>Features</b></p> <p><b>Signalarten</b> Akustisch, LED</p> <p><b>Alarmlautstärke</b> von 85 bis 107 dB</p> <p><b>Alarmdauer</b> von 3 s bis 3 min</p> <p><b>Frequenz des Lautsprechers</b> 1400–1600 Hz</p>
<p><b>Stromversorgung</b></p> <p><b>Batterien</b> 8 × CR123A (vorinstalliert)</p> <p><b>Batterielaufzeit</b> bis zu 10 Jahre</p> <p><b>Notstromversorgung</b> Optionale externe 12 V<sup>==</sup> Stromversorgung</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Betriebstemperatur</b> von -25 °C bis +60 °C von -13 °F bis 140 °F</p> <p><b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b> bis zu 95 %</p> <p><b>Schutzart</b> IP54</p> <p><b>Empfohlene Installationshöhe</b> 2,5 m oder höher 8 ft oder höher</p>	<p><b>Gehäuse</b></p> <p><b>Farbe</b> weiß, schwarz</p> <p><b>Abmessungen</b> 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p><b>Gewicht</b> 1146 g 40 oz.</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>Superior StreetSiren Plus Jeweller 8 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

<sup>1</sup> Gemessen in einer Entfernung von 1 m (3,3 ft).

<sup>2</sup> Jeder Versuch, das Gehäuse zu öffnen, löst einen Sabotagealarm aus.



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-jeweller/](https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-jeweller/)

✉ support@ajax.systems

📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems