Ajax Superior Internal Battery

Wiederaufladbare Li-Ion-Akkus zum Einbau in Ajax Superior Hub G3 Jeweller oder Ajax Superior ReX G3 Jeweller

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und verwalten.





Zuverlässige Notstromversorgung für konforme Sicherheit

Die wiederaufladbaren internen Akkus für den Ajax Superior Hub G3 Jeweller und den Ajax Superior ReX G3 Jeweller gewährleisten im Falle eines Stromausfalls einen autonomen und unterbrechungsfreien Betrieb des Systems. Es sind zwei Versionen der Ajax Superior Internal Battery verfügbar: 16 Stunden und 60 Stunden. Der 16-Stunden-Akku stellt sicher, dass die Anforderungen von Grade 2 erfüllt werden, während der 60-Stunden-Akku die Einhaltung von Grade 3 ermöglicht. Diese Backup-Kapazität ist die perfekte Ergänzung für das Ajax Einbruchschutzsystem, das weltweit erste Grade 3-Funksystem.



Schnelle Installation und Einrichtung

- Sofort einsatzbereit nach dem Auspacken
- Verbindung mit dem Gerät in 2 Minuten
- Kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne die Hub-Zentrale oder Funk-Signalverstärker auszuschalten

Akku-Versionen

	Ajax Superior Internal Battery (16h)	Ajax Superior Internal Battery (60h)
Akkulaufzeit	16 Stunden	60 Stunden
Тур	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
Spannung	7,4 V	7,4 V
Kapazität	2,6 Ah	10,4 Ah
Systemkonformität	Grade 2	Grade 3

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:



<u>ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?</u>
models=SIB.16.Y

Gehäuse

Ajax Superior Internal Battery (16h)

Abmessungen166 × 87 × 22,9 mm
6,54" × 3,42" × 9,02"

Gewicht
270 g
9,52 oz.
Farbe
weiß

schwarz

Schutzart

IP20

Ajax Superior Internal Battery (60h)

Abmessungen

166 × 87 × 22,9 mm

6,54" × 3,42" × 9,02"

Gewicht
443 g
15,63 oz.
Farbe
weiß
schwarz
Schutzart

IP20

Stromversorgung

Maximaler Laststrom

2,8 A

Akkuspannung am Ende der Laufzeit 6 V==

Installation

Betriebstemperatur

von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

bis zu 75 %

Komplettset

Ajax Superior Internal Battery (16h) Interner Akku

Schnellstartanleitung

Ajax Superior
Internal Battery (60h)

Interner Akku

Schnellstartanleitung



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/support/devices/superior-internal-battery/











ajax.systems